

TRUEMIX 800FX

8-CHANNEL COMPACT MIXER WITH USB, BLUETOOTH, AND ALESIS MULTI-FX

- USB I/O für Audiowiedergabe und Stereoaufnahme
- Dedizierter Bluetooth-Kanal rückkopplungsfreie Handykopplung
- Vier Kopfhörerausgänge mit unabhängiger Lautstärkeregelung
- 16 integrierte Alesis Multi-FX mit eigenem Return-Kanal
- 1/4" Main-, Tape- und AUX-Ausgänge
- Vier Mikrofon-Eingangskanäle mit Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- Zwei Stereo-Eingangskanäle mit symmetrischen 1/4" TRS-Buchsen
- Zwei-Band-EQ auf allen Kanälen
- 2-Spur-Eingänge mit zuweisbarem Routing: Main Mix oder Kopfhörerausgang
- Acht-Segment-LED-VU-Meter für präzise Pegelüberwachung
- Zusätzliche Knäufkappen in der Box für Custom Looks



TRUEMIX 800FX

8-CHANNEL COMPACT MIXER WITH USB, BLUETOOTH, AND ALESIS MULTI-FX

EINFACH ZU BEDIENENDER ANALOGER AUDIOMIXER MIT INTEGRIERTEN EFFEKTEN VON ALESIS

Der Alto Professional TrueMix 800 FX ist ein tragbarer Audiomixer mit integrierten DSP-Effekten, der alle wichtigen Funktionen bietet, die Sie für Homerecording, Livestreaming, Podcasting oder Auftritte benötigen. Der TrueMix 800 FX verfügt über 16 Effekte, darunter Chorus, Flanger und eine Auswahl an hochwertigen Delays und Reverbs. Ausserdem gibt es einen praktischen Bluetooth-Kanal für einfaches Streaming von deinen persönlichen Geräten. Als einzigartiges Merkmal der TrueMix-Serie unterstützt der Bluetooth-Kanal dank der Mix-Minus-Technologie auch rückkopplungsfreies Handy-Pairing. Es gibt acht analoge Eingänge mit High-Headroom-Schaltungen für minimales Rauschen und Clipping in deinem Signal. Die vier Mikrofoneingangskanäle bieten XLR-Eingänge, die sich hervorragend für den Anschluss von dynamischen Mikrofonen oder Kondensatormikrofonen mit 48 V Phantomspeisung eignen. Diese Kanäle verfügen ausserdem über symmetrische 1/4"-Line-Eingänge für den Anschluss von Instrumenten und anderen Signalen mit Line-Pegel. Es gibt auch zwei Stereo-Eingangskanäle, jeder mit zwei symmetrischen 1/4" TRS-Eingängen. Diese Eingänge eignen sich perfekt für deine Audioquellen mit Line-Pegel. Alle Kanäle verfügen über einen Zweiband-EQ mit farbcodierten Reglern, mit denen sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen der perfekte Sound einstellen lässt. Es werden sogar zusätzliche Knäufkappen mitgeliefert, mit denen Du das Aussehen deines TrueMix 800 FX ganz individuell gestalten kannst. Der Anschluss des TrueMix 800 FX an den Computer ist ebenfalls blitzschnell, mit Plug-and-Play-Konnektivität unter Windows und macOS. Der TrueMix 800 FX ist ein kompakter Audiomixer mit vielen Funktionen, der sich perfekt für den Einsatz unterwegs eignet.

FLEXIBLES AUSGANGS-ROUTING

Ganz gleich, ob Du einen Podcast aufnimmst, ein Livestreaming im Internet durchführst oder zu Hause Musik machst - es ist wichtig, dass Du sich selbst hören und dein Audiomaterial problemlos routen kannst. Der TrueMix 800 FX verfügt über eine Vielzahl von Ausgangs- und Routing-Optionen, die für jedes Szenario geeignet sind. Es gibt vier Kopfhörerausgänge, jeder mit einem eigenen Lautstärkereglern. Wenn Audiosignale an ein anderes Ziel, z. B. einen externen Monitor oder ein Effektgerät, gesendet werden möchten, ist jeder Kanal mit einem Send-Regler ausgestattet, so dass Du immer den perfekten Mix einstellen kannst. Für die Aufnahme sendet der USB-Ausgang eine Kopie der Hauptausgänge an deinen Computer, oder Du kannst den 2-Spur-Ein-/Ausgang an einen externen Recorder anschliessen, der auch direkt an die Kopfhörer gesendet werden kann. Der TrueMix 800 FX bietet alles, was Du brauchst, um in jeder Situation die volle Kontrolle über das Audio-Routing zu haben.

Technische Spezifikationen

Frequenzbereich	Alle Eingänge: 20 Hz - 22 kHz (± 1 dB)
THD+N	Alle Eingänge: < 0,005% (@ 4 dBu, 1 kHz)
Gain Bereich	Mikrofoneingänge (Kanäle 1-2): 0 - 50 dB Line-Eingänge (Kanäle 1-2): 15 dBu - 35 dBu Line- Eingänge (Kanäle 3-6): -20 dBu - +20 dBu
Maximale Verstärkung	70 dB (MIC INPUT zum MAIN MIX OUTPUT) 80 dB (MIC INPUT zu CTRL ROOM / PHONES OUTPUT) 60 dB (MIC INPUT zu AUX SEND)
SNR (Signal-Rausch-Verhältnis)	Alle Eingänge: > 110 dBu
Überlagerung	Benachbarte Eingänge: < -80 dB @ 1 kHz Eingänge zu Ausgängen: < -75 dB @ 1 kHz (Stereo L/R, Kanäle 1-2, hart links oder rechts gepannt)
Phantom Speisung	+45 ~ +49V mit Schaltersteuerung
Impedanz	Mikrofoneingänge: 3,9 k Ω Alle anderen Eingänge: > 10 k Ω Aux-Ausgänge: 1 k Ω Alle Ausgänge: 120 Ω
EQ	Hoch: ± 15 dB @ 12 kHz Tief: ± 15 dB bei 80 Hz
Bluetooth	Profil: A2DP Modul: Bluetooth 5.0 Betriebsfrequenz: 2402 MHz - 2480 MHz Reichweite: 100 ft. / 30.5 m
Anschlüsse	(6) 1/4" (6,35 mm) TRS-Ausgänge (6) 1/4" (6,35 mm) TRS-Stereo-L/R-Eingänge (4) 6,35 mm (1/4") TRS-Kopfhörerausgänge (4) 1/4" (6,35 mm) TRS-Mono-Eingänge (1) Standard Cinch L/R-Eingang (1) Standard-Cinch-Ausgang (L/R) (4) XLR-Eingänge (1) USB-Typ-B-Eingang (1) DC-Netzeingang

Steuerung	(1) Netzschalter (15) Lautstärkereglern (1 pro Eingang, 1 Return, 1 EFX Return, 1 2-Spur/USB In, 4 Kopfhörerausgänge, 1 Bluetooth, 1 Main) (6) Stereo-Panorama-Drehregler (1 pro Eingang) (6) Mon Volume-Regler (1 pro Eingang) (6) EQ Low-Regler (1 pro Eingang) (6) EQ Hi-Regler (1 pro Eingang) (6) Gain-Regler (1 pro Eingang) (4) Tasten (1-EFX-Stummschaltung, 1 Bluetooth, 2 Quellenwahl) (1) Horizontaler Schiebeschalter
Anzeigen	(1) Leistungs-LED (6) Spitzenwert-LEDs (1) Phantom-LED (16) Hauptausgangsanzeige-LEDs (1) Bluetooth-LED
Stromversorgung	Anschluss: DC Spannung: 18V, 1A Verbrauch: 18W
Masse (B x T x H)	305mm x 238.5mm x 79 mm
Verpackungsmasse (B x T x H)	385mm x 260.5mm x 360mm
Gewicht	2.4 kg
Verpackungsgewicht	3.5 kg
Bestellinformationen	56TRUEMIX800FX
