

TRUEMIX 800FX

8-CHANNEL COMPACT MIXER WITH USB, BLUETOOTH, AND ALESIS MULTI-FX

- E/S USB pour la lecture audio et l'enregistrement stéréo
- Canal Bluetooth dédié avec retour Mix-Minus pour un couplage téléphonique sans larsen
- Quatre sorties casque avec contrôle de volume indépendant
- 16 multi-effets Alesis intégrés avec canal de retour dédié
- Sorties Main, Tape et AUX de 1/4"
- Quatre canaux d'entrée micro avec alimentation fantôme et entrées lignes symétriques
- Deux canaux d'entrée stéréo avec prises jacks symétriques de 1/4"
- Égaliseur à deux bandes sur tous les canaux
- Entrées 2 pistes avec routage assignable: Main Mix ou sortie casque
- VU-mètre LED à huit segments pour un contrôle précis du niveau
- Capuchons de bouton supplémentaires inclus pour une personnalisation supplémentaire



TRUEMIX 800FX

8-CHANNEL COMPACT MIXER WITH USB, BLUETOOTH, AND ALESIS MULTI-FX

Table de mixage analogique avec effets intégrés Alesis

La TrueMix 800 FX d'Alto Professional est une table de mixage audio portable avec effets DSP intégrés qui offre toutes les fonctions essentielles dont vous avez besoin pour l'enregistrement à domicile, le livestreaming, le podcasting ou les concerts. La TrueMix 800 FX propose 16 effets, dont un chorus, un flange et une sélection de délais et de réverbérations de haute qualité. Elle dispose également d'un canal Bluetooth pratique pour la diffusion en continu à partir de vos appareils personnels. Caractéristique unique de la série TrueMix, le canal Bluetooth prend également en charge l'appairage téléphonique sans larsen grâce à la technologie Mix-Minus. Les huit entrées analogiques sont dotées d'un circuit à haut gain pour minimiser le bruit et l'écrêtage de votre signal. Les quatre canaux d'entrée micro offrent des entrées XLR idéales pour connecter des micros dynamiques ou des micros à condensateur avec une alimentation fantôme de 48 V. Ces canaux sont également dotés d'entrées symétriques 1/4" pour les micros à condensateur ou les micros dynamiques. Ces canaux disposent également d'entrées ligne 1/4" symétriques pour la connexion d'instruments et d'autres signaux de niveau ligne. Il y a également deux canaux d'entrée stéréo, chacun avec deux entrées TRS 1/4" symétriques. Ces entrées sont parfaites pour les sources audio de niveau ligne. Tous les canaux sont dotés d'un égaliseur à deux bandes avec des boutons à code couleur qui facilitent la sélection du son parfait dans les situations de faible luminosité. Des capuchons de boutons supplémentaires sont même inclus pour vous permettre de personnaliser entièrement l'apparence de votre TrueMix 800 FX. La connexion de la TrueMix 800 FX à votre ordinateur est également rapide comme l'éclair, avec une connectivité plug-and-play sur Windows et MacOS. La TrueMix 800 FX est une table de mixage audio compacte dotée de nombreuses fonctionnalités, parfaite pour une utilisation en déplacement.

Routage flexible des sorties

Que vous enregistriez un podcast, que vous fassiez du livestreaming en ligne ou que vous fassiez de la musique chez vous, il est essentiel que vous puissiez vous entendre et que vous puissiez facilement acheminer l'audio. La TrueMix 800 FX offre une variété d'options de sortie et de routage pour répondre à tous les scénarios. Il y a quatre sorties casque, chacune avec son propre bouton de contrôle du volume. Si vous avez besoin d'envoyer vos signaux audio vers une autre destination, comme un moniteur externe ou une unité d'effets, chaque canal est équipé d'un bouton d'envoi afin que vous puissiez toujours composer le mixage parfait. Pour l'enregistrement, la sortie USB envoie une copie des sorties principales à votre ordinateur, ou vous pouvez connecter l'entrée/sortie 2 pistes à un enregistreur externe qui peut également être envoyé directement au casque. La TrueMix 800 FX offre tout ce dont vous avez besoin pour prendre le contrôle total de votre routage audio dans n'importe quelle situation.

Spécifications techniques

Réponse en fréquence	Toutes les entrées: 20 Hz – 22 kHz (± 1 dB)
THD+N (Distorsion harmonique totale)	Toutes les entrées: < 0.005% (@ 4 dBu, 1 kHz)
Plage de gain	Entrées Micro (Canaux 1-2): 0 – 50 dB Entrées Ligne (Canaux 1-2): 15 dBu – 35 dBu Entrées Ligne (Canaux 3-6): -20 dBu – +20 dBu
Gain de tension maximum	70 dB (Entrée Micro vers sortie Main Mix) 80 dB (Entrée Micro vers sorties CTRL ROOM / PHONES) 60 dB (Entrée Micro vers MON SEND)
SNR (Rapport signal/bruit)	Toutes les entrées: > 110 dBu
Fréquence de Crossover	Entrées adjacentes: < -80 dB @ 1 kHz Entrées vers sorties: < -75 dB @ 1 kHz (stéréo G/D, Canaux 1-2, panoramique à fond à gauche ou à droite)
Alimentation fantôme	+45 ~ +49V avec contrôle par commutateur
Impédance	Entrées Micro: 3.9 k Ω Toutes les autres entrées: > 10 k Ω Sorties Aux: 1 k Ω Toutes les sorties: 120 Ω
Égalisation	High: ± 15 dB @ 12 kHz Low: ± 15 dB @ 80 Hz
Bluetooth	Profil: A2DP Module: Bluetooth 5.0 Fréquence de fonctionnement: 2402 MHz – 2480 MHz Portée: 30.5 m
Connecteurs	(6) Sorties TRS 1/4" (6.35 mm) (6) Entrées TRS stéréo G/D 1/4" (6.35 mm) (4) Sorties casque TRS 1/4" (6.35 mm) (4) Entrées mono TRS 1/4" (6.35 mm) (1) Entrée RCA L/R (1) Sortie RCA L/R (4) Entrées XLR (1) Entrée USB type-B (1) Entrée d'alimentation CC (courant continu)

Contrôles	(1) Interrupteur d'alimentation (15) Réglage du volume (1 par entrée, 1 return, 1 FX return, 1 entrée 2-track/USB) (6) Contrôle de panoramique stéréo (1 par entrée) (6) Réglage du volume Mon (1 par entrée) (6) Boutons de réglage EQ Low (1 par entrée) (6) Boutons de réglage EQ Hi (1 par entrée) (6) Réglage du gain (1 par entrée) (4) Boutons de verrouillage (1-EFX mute, 1 Bluetooth, 2 Source Select) (1) Interrupteur coulissant horizontal
Indicateurs	(1) LED d'alimentation (6) LEDs de Peak (1) LED alimentation fantôme (Phantom) (16) LEDs de niveau du Main Out (1) LED Bluetooth
Alimentation	Connecteur: CC Tension: 18V, 1.2A Consommation: 18W
Dimensions (L x P x H)	305mm x 238.5mm x 79mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	385mm x 260.5mm x 360mm
Poids	2.4 kg
Poids de l'emballage	3.5 kg
Informations de commande	56TRUEMIX800FX
