



Plage de gain	Entrée Micro (Canal 1): 0 – 44 dB Entrée Ligne (Canal 1): 12 – 30 dBu Entrées Ligne (Canaux 2/3): 0 dBu
Gain de tension maximum	74 dB (Entrée Micro vers Main Out et sortie 2TK) 80 dB (Entrée Micro vers sortie casque) 30 dB (Entrée Ligne vers Main Out)
Impédance	Entrées Micro: 3.9 k Toutes les autres entrées: > 10 k Sortie 2TK: 1 k Toutes les autres sorties: 120
Diaphonie	Entrées adjacentes: < -80 dB @ 1 kHz Entrées vers sorties: < -75 dB @ 1 kHz (stéréo G/D, Canal 1, panoramique à fond à gauche ou à droite)
Égalisation	High: ±15 dB @ 12 kHz Low: ±15 dB @ 80 Hz
Connecteurs	(2) Sorties TRS 1/4" (6.35 mm) (2) Entrées TRS stéréo G/D 1/4" (6.35 mm) (1) Sortie casque TRS 1/4" (6.35 mm) (1) Entrée mono TRS 1/4" (6.35 mm) (1) Entrée XLR (1) Entrée stéréo RCA G/D (1) Sortie stéréo RCA G/D (1) Entrée USB type-B (1) Entrée d'alimentation CC (courant continu)
Contrôles	(1) Interrupteur d'alimentation (6) Réglage du volume (1 par entrée et sortie) (3) Réglage du gain (1 par canal) (3) Boutons de commande EQ Hi (1 par canal) (3) Boutons de réglage EQ Low (1 par canal) (3) Boutons de contrôle du panoramique stéréo (1 par canal) (2) Boutons de verrouillage
Indicateurs	(1) LED d'alimentation, (3) LEDs de Peak, (8) LEDs de niveau du Main Out
Main Mix	Sortie Main: (2) Jacks TRS symétriques de 1/4" (6.35 mm), sortie max de +22 dBu Sortie 2TK: (2) RCA asymétriques, sortie max de 0 dBu Sortie casque: Jack TRS stéréo 1/4" (6.35 mm), 160 mW @ 32
Alimentation	Connecteur: CC Tension: 18V, 500 mA Consommation: 9 W
Dimensions (L x P x H)	159.5 mm x 193 mm x 66 mm
Masse d'emballage (L x P x H)	300 mm x 230 mm x 90 mm
Poids	0.9 kg
Poids de l'emballage	1.1 kg
Informations de commande	Art. No.: 56TRUEMIX500