

Numark®



PARTY MIX LIVE BUNDLE

SETUP DJ COMPLET : CONTRÔLEUR DJ AVEC LIGHT SHOW INTÉGRÉ ET HAUT-PARLEURS + CASQUE

PARTY MIX LIVE

- Light show LED intégré qui se synchronise avec la musique
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Accès aux services de streaming via les logiciels et applications DJ pris en charge
- Prise en charge plug-and-play de Serato DJ Lite,
- Algoriddim djay Pro AI iOS et de l'application de bureau ainsi que de l'application mobile DJ Player Pro (Android non pris en charge)
- Grands jog wheels tactiles pour le scratching
- Grands contrôleurs d'effets de filtre sur chaque platine
- Boutons Sync, Play/Pause et Cue
- Curseurs de pitch pour le réglage du tempo
- Pads de performance avec modes Effet, Cue, Loop et Sample
- Gestion de bibliothèque pour le défilement et le chargement des morceaux
- EQ à 2 bandes pour chaque platine
- Prise de sortie casque jack 1/8"
- Prise de sortie principale 1/4"

HF175 KOPFHÖRER

- Transducteurs magnétiques en néodyme de 40mm de maximales haute qualité pour un son puissant et pur
- Coussinets en cuir souple et serre-tête en cuir cousu pour un confort durable
- Conception de type fermé pour une isolation sonore et une précision optimales
- Serre-tête ajustable en acier inoxydable et cadre en acier au manganèse pour une résistance et une durabilité maximales
- Cadre pivotant à 180 degrés pour le monitoring à une oreille et la portabilité

*ANDROID N'EST PAS SUPPORTÉ POUR LE MOMENT

Le bundle Party Mix Live + HF175 est la garantie d'une fête animée! Le contrôleur DJ Party Mix Live possède toutes les fonctions DJ essentielles pour que vous puissiez mixer votre playlist de fête ultime, tandis que le light show intégré assure une ambiance de fête parfaite. Les haut-parleurs intégrés sont parfaits pour faire écouter votre mix à vos amis et à vos fans, et les écouteurs HF175 inclus offrent un son de haute qualité et un port confortable, même lors de longues sessions d'entraînement.

Ce bundle est le cadeau parfait pour vous-même et pour les DJs en herbe de votre famille!

Spécifications techniques

PARTY MIX LIVE

Sorties	Sortie principale 1 x 1/8" (3.5mm) TRS Sortie casque 1 x 1/8" (3.5mm) TRS	
Enceintes	Taille	2 x haut-parleur 2" (52.5mm)
	Réponse en fréquence	150Hz – 20kHz
	Impédance nominale	4 Ohms
	Puissance	5W (chacune)
Alimentation	via l'adaptateur secteur	
Dimensions (L x P x H)	325.5 x 256 x 66.4mm	
Poids	1.22kg	

HF175

Conception	Fermé
Mode	Supra-aural
Type de transducteur	Dynamique
Diamètre haut-parleur	φ40mm
Impédance	32Ω
Sensibilité	95dB±3dB
Réponse en fréquence	15Hz-22kHz
Puissance maximale	400mW
Puissance nominale	200mW
Câble	Ca. 3m (gerade)
Prise	φ3.5mm+φ6.3mm
Pression nominale Environ du bandeau	Environ 2.8N