

## PERFORMER

ADVANCED FOUR-CHANNEL STEMS DJ CONTROLLER  
WITH 7 INCH MOTORIZED PLATTERS

- High-torque motorisierte Aluminiumteller mit einer magnetischen Acryl-Vinyl-Haptik
- 4-Kanal-Mixer-Sektion mit 4 magnetischen Doppelschienen einstellbaren PRECISION FEEL FADERN
- Fortgeschrittene Stems Kontrolle inklusive
- STEM-SPLIT, STEM LEVEL, STEM Pad-Modus und sofortige Acapella/Instrumental-Tasten
- Dynamische interne FX-Engine mit 29 MAIN FX, 4 Drehregler-gesteuerten CHANNEL-FX und Zugang zu Serato DJ Software FX
- 3,5"-Wheels-Displays mit mehreren Wellenform- und Bibliotheksansichten und Tagesmodus
- 16 Performance-Pads mit speziellen OLED-Pad-Modus-Anzeigen für visuelles Feedback
- Deck-Auswahlstasten zum Mischen mit bis zu 4 Software-Decks
- 2 Line/Phono-Eingänge für Turntables oder externe Decks
- Dual-USB für nahtlose DJ-Übergänge
- XLR & RCA Main Out, 1/4", Booth/Zone Out, 2 Stereo RCA Line/Phono-Eingänge und 2 XLR 1/4" Mikrofoneingänge
- 2 XLR 1/4" Combo-Mikrofoneingänge



# RANE PERFORMER

FORTSCHRITTLICHER VIERKANALIGER STEMS DJ-CONTROLLER MIT 7 ZOLL MOTORISIERTEN PLATTENTELLERN

ENTWICKELT FÜR KREATIVITÄT, GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT

Der PERFORMER ist ein motorisierter 4-Kanal-DJ-Controller, der für gekonntes Showcasing und kreatives Mixing entwickelt wurde und sich durch die industrielle Qualität und den bewährten Sound von RANE auszeichnet.

Motorisierte Plattenteller mit hohem Drehmoment, verbesserte Stem-Control-Fähigkeiten, ein MAG FOUR-Crossfader und 4 PRECISION FEEL-Lautstärkereger machen diesen Controller zu einer aussergewöhnlichen Wahl für Performance-orientierte Profis.

### BEWEGTE KREATIVITÄT

Der PERFORMER verfügt über 7"-Aluminiumdruckgussplatten mit hohem Drehmoment und Acrylscheiben, die wie Vinyl reagieren. Die Scheiben sind magnetisch mit den Plattentellern verbunden und liefern ein konstant präzises Feedback. In der Mitte jedes Plattentellers befindet sich ein hochauflösender 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm, der Deck-Informationen, bewegte Wellenformen, Album-Cover und Bibliotheksansichten anzeigt. Die Day Mode-Option kehrt den Kontrast für eine klare Anzeige um, so dass bei Sonnenlicht nichts verwaschen wird.



## FADER MIT PRÄZISER HAPTİK

Zusätzlich zum einstellbaren MAG FOUR Crossfader verfügt die PERFORMER Mixer-Sektion über 4 überarbeitete PRECISION FEEL FADER. Diese Fader mit einstellbarer Spannung nutzen dasselbe mechanische Dual-Rail-System wie der MAG FOUR, sind aber als horizontale Fader vertikal auf der Platine montiert. Dies sorgt für ein extrem sanftes, zuverlässiges und konsistentes Spielgefühl. Die Fader können über das Onboard-Menü weiter angepasst werden, so dass Sie die Möglichkeit haben, sie umzudrehen und die Cut-In-Kurve von 0-100% einzustellen.

## STEM KONTROLLE

Mit 4 einzigartigen Optionen zur Steuerung von Stems setzt der PERFORMER den Standard für kreatives Open Format DJing. Der PERFORMER verfügt über RANEs exklusive STEM SPLIT-Funktion, die automatisch die Acapella- und Instrumentalsektionen auf 2 Mixerkanäle aufteilt und Ihnen die Freiheit gibt, einzelnen Elementen Effekte hinzuzufügen. STEM LEVEL verwandelt den 3-Band-EQ jedes Kanals in einen Einstellregler, mit dem Sie einzelne Elemente anpassen, ausschalten oder verstärken können.

## ERWEITERTE FX-FÄHIGKEITEN

Mit 29 paddelgesteuerten, vollständig anpassbaren Haupteffekten und 4 über Drehregler gesteuerten Kanaleffekten erhalten Sie mehr Flexibilität und eine ganz eigene Note. Diese robuste Effektsuite umfasst traditionelle Klassiker wie Reverb und Echo sowie einige neue Effekte wie Scale Down, Recycler und Riser. Die gesamte Fader-FX-Suite des RANE SEVENTY A-TRAK SIGNATURE EDITION Mixers wurde auf den PERFORMER portiert. So können die PRECISION FEEL Volume-Fader als lineare Regler für Roll-, Pitch- und Ringmodulation verwendet werden. Nahtloses Umschalten zwischen den eingebauten Hardware-Effekten und den Software-Effekten von Serato, die eine Vielzahl von Optionen für jeden beliebigen Stil bieten.

## RANE LEGACY

Der RANE PERFORMER ist der einzige motorisierte 4-Kanal-DJ-Controller, der nach den strengen Standards von RANE gebaut wurde. Der PERFORMER verdankt seinen Namen den talentierten professionellen Künstlern, die diesen Controller einsetzen und die PRECISION FEEL FADERS, MAG FOUR Crossfader und die branchenführende Soundqualität nutzen.

# Technical specifications

---

## Digital Audio

Converters: Cirrus Logic, 24-bit PCM, 48 kHz

Digital Signal Processing: 32-bit, Floating Point, Double precision

Dynamic Range (A-weighted, unity gain):

ADC: 113 dB

DAC: 113 dB

CD Input to Analog Output: 110 dB

CD Input to USB Output: 113 dB

USB Input to Analog Output: 113 dB

---

## Connections

(2) XLR outputs (Main)

(2) 1/4" outputs (Booth)

(1) RCA stereo output pair (Main)

(2) XLR / 1/4" (6.35 mm) TRS inputs (Mic 1-2)

(2) RCA stereo input pairs (Deck 3-4)

(1) 1/4" (6.35 mm) TRS output (Headphones)

(1) 1/8" (3.5 mm) TRS output (Headphones)

(2) USB Type-B ports

(1) IEC power cable input

---

## Audio Outputs

Main Outputs (XLR):

Gain Trim: Off to 0 dB

Maximum Output: 8 Vrms

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Frequency Response: Flat - 20-20kHz

Main Outputs (RCA stereo pair):

Maximum Output: 4 Vrms

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Frequency Response: Flat - 20-20kHz

Booth Outputs (1/4"):

Gain Trim: Off to 0 dB

Maximum Output: 8 Vrms

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Frequency Response: Flat - 20-20kHz

Headphone Outputs (1/4"/6.35 mm and 1/8"/3.5 mm TRS):

Maximum Output: 4 Vrms Voltage: (no load)

Output Power: 50 mW (50 ohms)

Dynamic Range (A-weighted): 108 dB

Frequenzgang: Flach - 20-20kHz

---

#### Audioeingänge

Microphone 1/2 (Combo XLR/1/4" [6.35 mm] TRS):

Analog Gain: 25 dB

Maximum Input: 110 mV

Gain Trim: Off to +26 dB (unity at center)

Tone Control: 2-band

Line/Phono Inputs 3/4 (RCA stereo pairs, switchable):

Line:

Maximum Input: 4 Vrms

Gain Trim: Off to +12 dB

Tone Control: 3-band, full-cut to +10 dB

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Phono: RIAA

RIAA-Curve: +/-0.25 dB Gain (@ 1 kHz): 31.5 dB

Maximum Input (@ 1 kHz): 106 mV

Dynamic Range (A-weighted): 102 dB

---

Pads	(16) on/off multi-color back-lit pads (8 per deck, 9 modes each)
------	--

---

Wheel Displays	(2) 3.5" Color LCDs
----------------	---------------------

---

Pad & FX Displays	(9) 128 x 32 Monochrome OLEDs
-------------------	-------------------------------

---

Faders	(1) MAG FOUR tension-adjustable crossfader with contour (4) Precision Feel Faders (channel faders)
--------	---

---

Power	Connection: IEC Voltage: 100-240 V, 50/60 Hz Consumption: 150 W
-------	--

---

---

Weights & Dimensions	Product Only: Weight 12.8kg W: 78cm X D: 39cm X H: 11cm Product Boxed: W: 92cm X D: 54cm X H: 27cm
----------------------	--

---

In the Box	RANE PERFORMER Power Cord USB Cable Product Poster Slip Ring Assortment Stickers and Platter Markers Crossfader Lubricant Microfiber Dust Gloth
------------	--

---

Order Information	36PERFORMER
EAN	0694318026229

---