

## PERFORMER

CONTRÔLEUR DJ STEMS AVANCÉ À QUATRE CANAUX AVEC PLATEAUX MOTORISÉS DE 7 POUCES

- Plateaux en aluminium motorisés à couple élevé avec sensation de vinyle acrylique magnétique
- Section de mixage à 4 canaux avec 4 FADERS PRECISION FEEL à double rail et à tension magnétique réglable
- Fonctions avancées de contrôle des Stems, notamment STEM-SPLIT, STEM LEVEL, STEM Pad Mode et boutons instantanés Acapella/Instrumental
- Générateur d'effets interne dynamique avec 29 effets principaux, 4 effets de canal contrôlés par bouton et accès aux effets du logiciel Serato DJ
- Écrans des jogwheels (plateaux) de 3,5" avec plusieurs vues de formes d'ondes et de bibliothèques, plus le Day Mode (mode jour)
- 16 Performance Pads avec affichage OLED du mode des pads pour un retour d'information visuel
- Boutons de sélection des platines pour le mixage avec jusqu'à 4 platines logicielles
- 2 entrées Line/Phono pour platines vinyles ou platines externes
- Double port USB pour des transitions DJ transparentes
- Sortie principale XLR & RCA, sortie Booth/Zone 1/4", (2) entrées RCA stéréo Line/Phono et (2) entrées microphones sur prise combo XLR 1/4"
- Construction RANE fiable et qualité sonore sans compromis



# RANE PERFORMER

CONTRÔLEUR DJ STEMS AVANCÉ À QUATRE CANAUX AVEC PLATEAUX MOTORISÉS DE 7 POUCES

CONÇU POUR LA CRÉATIVITÉ, CONSTRUIT POUR L'ÉTERNITÉ

Conçu pour une performance habile et un mixage créatif, le PERFORMER est un contrôleur DJ motorisé à 4 canaux qui bénéficie de la qualité de fabrication industrielle de RANE et de son héritage sonore. Des plateaux motorisés à couple élevé, des capacités de contrôle des stems améliorées, un crossfader MAG FOUR et 4 faders de volume PRECISION FEEL font de ce contrôleur un choix exceptionnel pour les professionnels axés sur la performance.

LA CRÉATIVITÉ EN MOUVEMENT

Le PERFORMER est doté de plateaux de 7" en aluminium moulé sous pression à couple élevé avec des disques acryliques qui réagissent exactement comme le vinyle. Fixés magnétiquement aux plateaux, les disques fournissent un retour d'information toujours précis. Au centre de chaque plateau se trouve un écran LCD haute définition de 3,5" qui affiche des informations sur la platine, des formes d'ondes en mouvement, des illustrations d'albums et des vues de la bibliothèque. L'option Day Mode (mode jour) inverse le contraste pour une vision claire, de sorte que rien n'est déformé à la lumière du soleil.



## FADERS DE PRÉCISION

En plus du crossfader réglable MAG FOUR, la section de mixage PERFORMER comporte 4 PRECISION FEEL FADERS revisités. Ces faders à tension réglable utilisent le même système mécanique à double rail que le MAG FOUR, mais dans un fader horizontal monté verticalement sur le circuit imprimé. Cela se traduit par une réponse ultra-fluide, fiable et cohérente pendant le jeu. Les faders peuvent être personnalisés dans le menu intégré, ce qui permet de les inverser et d'ajuster la courbe de coupure de 0 à 100 %.

## CONTRÔLE DES STEMS

Avec 4 options uniques de contrôle des stems, le PERFORMER établit la norme pour un DJing créatif en format ouvert. Le PERFORMER est doté de la fonction STEM SPLIT exclusive à RANE, qui divise automatiquement les sections acapella et instruments sur deux canaux de la table de mixage, ce qui vous donne la liberté d'ajouter des effets aux éléments individuels. STEM LEVEL transforme l'égaliseur à 3 bandes de chaque canal en boutons de réglage, ce qui vous permet d'ajuster, d'annuler (kill) ou d'augmenter les éléments individuels.

## POSSIBILITÉS D'EFFETS ÉTENDUES

Ajoutez de la flexibilité et une saveur particulière avec 29 effets principaux entièrement personnalisables déclenchés par des leviers de performance (Paddles) et 4 effets de canal contrôlés par des boutons. Cette suite d'effets robuste comprend des classiques tels que la réverbération et l'écho, ainsi que de nouveaux venus tels que Scale Down, Recycler et Riser. L'ensemble de la suite d'effets à faders de la table de mixage RANE SEVENTY A-TRAK SIGNATURE EDITION a été intégrée dans le PERFORMER. Les faders de volume PRECISION FEEL peuvent ainsi être utilisés comme commandes linéaires pour la modulation par Roll, Pitch et par Ring Modulation. Basculez en toute transparence entre les effets hardware intégrés et les effets software de Serato, ce qui vous offre de nombreuses options, quel que soit le style que vous choisissiez.

## L'HÉRITAGE RANE

Le RANE PERFORMER est le seul contrôleur DJ motorisé à 4 canaux construit selon les normes rigoureuses de RANE. Le PERFORMER doit son nom aux artistes professionnels talentueux qui utilisent ce contrôleur, en faisant bon usage des PRECISION FEEL FADERS, du crossfader MAG FOUR et de la qualité sonore de pointe.

# Spécifications Techniques (en anglais)

---

## Digital Audio

Converters: Cirrus Logic, 24-bit PCM, 48 kHz

Digital Signal Processing: 32-bit, Floating Point, Double precision

Dynamic Range (A-weighted, unity gain):

ADC: 113 dB

DAC: 113 dB

CD Input to Analog Output: 110 dB

CD Input to USB Output: 113 dB

USB Input to Analog Output: 113 dB

---

## Connections

(2) XLR outputs (Main)

(2) 1/4" outputs (Booth)

(1) RCA stereo output pair (Main)

(2) XLR / 1/4" (6.35 mm) TRS inputs (Mic 1-2)

(2) RCA stereo input pairs (Deck 3-4)

(1) 1/4" (6.35 mm) TRS output (Headphones)

(1) 1/8" (3.5 mm) TRS output (Headphones)

(2) USB Type-B ports

(1) IEC power cable input

---

## Audio Outputs

Main Outputs (XLR):

Gain Trim: Off to 0 dB

Maximum Output: 8 Vrms

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Frequency Response: Flat - 20-20kHz

Main Outputs (RCA stereo pair):

Maximum Output: 4 Vrms

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Frequency Response: Flat - 20-20kHz

Booth Outputs (1/4"):

Gain Trim: Off to 0 dB

Maximum Output: 8 Vrms

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Frequency Response: Flat - 20-20kHz

Headphone Outputs (1/4"/6.35 mm and 1/8"/3.5 mm TRS):

Maximum Output: 4 Vrms Voltage: (no load)

Output Power: 50 mW (50 ohms)

Dynamic Range (A-weighted): 108 dB

Frequenzgang: Flach - 20-20kHz

---

#### Audio Inputs

Microphone 1/2 (Combo XLR/1/4" [6.35 mm] TRS):

Analog Gain: 25 dB

Maximum Input: 110 mV

Gain Trim: Off to +26 dB (unity at center)

Tone Control: 2-band

Line/Phono Inputs 3/4 (RCA stereo pairs, switchable):

Line:

Maximum Input: 4 Vrms

Gain Trim: Off to +12 dB

Tone Control: 3-band, full-cut to +10 dB

THD+N (20 kHz BW @ 1 kHz): 0.004%

Phono: RIAA

RIAA-Curve: +/-0.25 dB Gain (@ 1 kHz): 31.5 dB

Maximum Input (@ 1 kHz): 106 mV

Dynamic Range (A-weighted): 102 dB

---

Pads	(16) on/off multi-color back-lit pads (8 per deck, 9 modes each)
------	--

---

Wheel Displays	(2) 3.5" Color LCDs
----------------	---------------------

---

Pad & FX Displays	(9) 128 x 32 Monochrome OLEDs
-------------------	-------------------------------

---

Faders	(1) MAG FOUR tension-adjustable crossfader with contour (4) Precision Feel Faders (channel faders)
--------	---

---

Power	Connection: IEC Voltage: 100-240 V, 50/60 Hz Consumption: 150 W
-------	--

---

---

Weights & Dimensions	Product Only: Weight 12.8kg W: 78cm X D: 39cm X H: 11cm Product Boxed: W: 92cm X D: 54cm X H: 27cm
----------------------	--

---

In the Box	RANE PERFORMER Power Cord USB Cable Product Poster Slip Ring Assortment Stickers and Platter Markers Crossfader Lubricant Microfiber Dust Gloth
------------	--

---

Order Information	36PERFORMER
EAN	0694318026229

---