



## SEVENTY-TWO MKII

TABLE DE MIXAGE 2 CANAUX  
PREMIUM AVEC ÉCRAN  
MULTI-TOUCH POUR DJS ET  
TURNTABLISTS

- (3) Faders MAG FOUR avec réglages contour, coupure et mode Reverse
- Contrôles externes et internes des Crossfaders
- Commutation entre Instant Double / Silent Cue / Sync
- Deux entrées DVS - Aux ou Phono/CD
- Construction du châssis entièrement en acier, solidité à toute épreuve pour une utilisation intensive
- Ecran tactile de 4.3 pouces pour la visualisation des formes d'ondes, le contrôle des effets, la sélection des morceaux et la personnalisation des paramètres
- 2 moteurs d'effets FLEX FX, un pour chaque canal
- Contrôle de Serato étendu: effets logiciels embarqués plus un Flex-FX interne par canal
- Deux ports USB pour un changement de DJ en toute transparence
- 16 pads de type MPC, rétro-éclairés avec vélocité ajustable et contrôles indépendants par Deck
- Entrées/Sorties Cinch, XLR symétrique, sortie Main Out, symétrique 6.3 mm, sortie Booth
- Ports USB pour la connexion de 2 contrôleurs pour Battle TWELVE
- Inclus licence Serato DJ Pro DVS, Pitch n Time et vinyles Serato DVS

## SEVENTY-TWO MKII

Table de mixage 2 canaux premium avec écran multi-touch pour DJs et Turntablists

La RANE SEVENTY-TWO MKII est une table de mixage 2 canaux qui libère toute la puissance créative du logiciel Serato DJ Pro. La RANE SEVENTY-TWO MKII définit la portée et les possibilités pour les DJs/ Turntablists professionnels, en club ou en scratch avec un ensemble de fonctionnalités conçues pour une performance libérée: un écran tactile couleur pour un retour d'information immédiat sur toutes les fonctions de performance critiques; Serato et Flex FX empilables; faders MAG FOUR; commandes de crossfader externes et internes; contrôle des paramètres personnalisés pour des doubles instantanés, Silent Cue et Sync; deux entrées DVS; meilleur contrôle de la lecture expressive via 16 pads de déclenchement multifonctions. Votre performance ne persistera sur rien de moins que la perfection, alors révolutionnez votre installation avec la dernière évolution des DJ-Battle-Tools de RANE et poussez votre performance encore plus loin.

### Un héritage gagnant

La SEVENTY-TWO originale n'est pas étrangère aux performances de haut niveau, car elle a fait ses preuves à maintes reprises lors de concerts sous une pression extrêmement forte pour donner l'avantage aux DJs - de DMC, Red Bull 3Style & the Goldies, la SEVENTY-TWO les a tous honorés. Avec sa construction robuste et sa fiabilité, ainsi que son intégration inégalée avec Serato DJ Pro, il n'est pas surprenant que la SEVENTY-TWO soit le premier choix des champions en matière de console de mixage.

### Faders MAG FOUR

En plus d'une disposition ultra-intuitive qui est préparée pour n'importe quel réglage de performance et un réglage externe du crossfader, la Seventy-TWO MKII est livrée complète avec trois faders MAG FOUR ultra-légers. Ce nouveau design est le plus léger à ce jour et offre une technologie brevetée de haute qualité.

## Rock-Solid

La table de mixage SEVENTY-TWO MKII, prête pour les concerts et les DJ-Battles, avec la force et la durabilité d'un solide boîtier en acier et en aluminium, représente le nec plus ultra en matière de contrôle avancé et de performances pour les DJs d'aujourd'hui. La Seventy-TWO MKII a été développée en collaboration avec les principaux Turntablists du monde entier et est basée sur l'héritage technique mondialement reconnu de Seattle, aux États-Unis. La Seventy-TWO MKII redéfinit ce qui est possible lorsque le véritable art du DJ rencontre une technologie révolutionnaire.

## Visualiser le Mix

L'affichage couleur à écran tactile de 4.3 pouces de la Seventy-TWO MKII relaie les formes d'ondes en mouvement de Serato-DJ, permettant la navigation, la sélection des morceaux et un réglage étendu des préférences de performance. Il offre également un contrôle complet des effets et des manipulations sonores en utilisant et en superposant les deux moteurs Flex FX de la Seventy-TWO MKII avec les banques d'effets étendues de Serato DJ Pro.

## Prête à tout

Deux DJs peuvent se produire en même temps et se relayer sans effort grâce aux doubles connexions USB de l'appareil. Les Turntablists peuvent générer des scratches sans fin grâce aux nouveaux faders MAG FOUR qui sont extrêmement précis. Flares, Chirps, Crabs, Orbits, et Transforms au poignet? Absolument!

De plus, les 16 pads de type MPC avec rétro-éclairage RGB et la sélection d'une multitude de modes de jeu vous permettent de passer d'une fonction de contrôle créative à une autre. D'autre part, l'extension Serato Pitch'n Time DJ est incluse gratuitement avec la SEVENTY-TWO MKII, permettant aux DJs d'intégrer un "Pitch-Play" créatif.

## Serato Scratch Banks

La Scratch Bank de Serato est désormais soutenue par le Seventy-TWO MKII. Accédez à 32 échantillons ou pistes différents en appuyant sur un bouton pour un scratch ou un mixage instantané. Nécessite le téléchargement de la version 2.4.3 de Serato DJ Pro sur Serato.com et de la version 1.6 du firmware sur RANE.com.

## Caractéristiques

- (3) Faders MAG FOUR avec réglages contour, coupure et mode Reverse
- Contrôles externes et internes des Crossfaders
- Commutation entre Instant Double / Silent Cue / Sync
- Deux entrées DVS - Aux ou Phono/CD
- Construction du châssis entièrement en acier, solidité à toute épreuve pour une utilisation intensive
- Ecran tactile de 4.3 pouces pour la visualisation des formes d'ondes, le contrôle des effets, la sélection des morceaux et la personnalisation des paramètres
- 2 moteurs d'effets FLEX FX, un pour chaque canal
- Contrôle de Serato étendu: effets logiciels embarqués plus un Flex-FX interne par canal
- Deux ports USB pour un changement de DJ en toute transparence
- 16 pads de type MPC, rétro-éclairés avec vélocité ajustable et contrôles indépendants par Deck
- Deux entrées micro Combo Neutrik, avec commutateur niveau Micro/Ligne, contrôles du volume et de la tonalité
- Entrées/Sorties Cinch, XLR symétrique, sortie Main Out, symétrique 6.3 mm, sortie Booth
- Ports USB pour la connexion de 2 contrôleurs pour Battle TWELVE
- Inclus licence Serato DJ Pro DVS, Pitch n Time et vinyles Serato DVS
- NOUVEAUTÉ: Scratchbank avec Serato version 2.4.3

## Caractéristiques techniques

### AUDIO NUMÉRIQUE

Convertisseur AKM High Definition Audio; 24-bit PCM, 48kHz

DSP 32-bit

Plage dynamique ADC 114dB

(pondéré A, gain à l'unité) DAC 114dB

Entrée CD vers sortie analogique CD 111dB

Entrée USB vers Sortie USB 114dB

Entrée à la sortie analogique 114dB

### ENTRÉES

Microphone 1/2 (Combo XLR/1/4" [6,35 mm] TRS, Mikrofon/Leitung umschaltbar)  
Gain analogique 30dB (Micro), 4,75dB (Ligne)  
Entrée maximale 0.126 Vrms (Micro), 2.3 Vrms (Ligne)  
Réglage de gain Jusqu'à +20dB (Unité au centre)

Entrées Aux 1/2 (Paires stéréo RCA) Entrée maximale 4 Vrms

Plage dynamique (pondéré A) 114dB

Entrées CD/Phono 1/2 (paires stéréo RCA, commutables) CD Line

Entrée maximale 4 Vrms

Plage dynamique (pondéré A) 114dB

Phono RIAA

Courbe RIAA +0.1/-0.2dB

Gain (@ 1kHz) 30dB

Entrée maximale (@ 1kHz) 126 mV

Entrée Session (Paire stéréo RCA) Entrée maximale 4 Vrms

Plage dynamique (pondéré A) 114dB

### SORTIES

Sorties principales Main (XLR) Réponse en fréquence 20Hz to 20kHz ( $\pm 0.2$ dB)

Sortie maximale 8 Vrms

THD+N (@ 1kHz, 4 Vrms) 0.002%

Sorties Booth (6.35mm TRS) Frequenzbereich 20Hz to 20kHz ( $\pm 0.2$ dB)

Maximaler Ausgang 8 Vrms

THD+N (@ 1 kHz, 4 Vrms) 0.002%

Sorties Session (RCA-Stereopaar) Réponse en fréquence 20Hz to 20kHz ( $\pm 0.2$ dB)

Sortie maximale 4Vrms

THD+N (@ 1 kHz, 4 Vrms) 0.002%

Sorties casque (6.35mm et 3.5mm TRS) Tension de sortie maximale 4 V

THD+N (@ 1 kHz, 2 Vrms) 0.003%

Puissance de sortie 96 mW (50 ohms)

Contrôles Mute On/Off

### GÉNÉRALITÉS

Affichage Écran couleur avec multi-touch capacitif

54 x 95mm (Largeur x Profondeur)

109mm (diagonale)

Pads (16) Pads rétroéclairés multicolores sensibles à la vitesse (8 par Deck, 10 modes chacun)

Faders	(3) Faders MAG FOUR réglables en tension (2 faders de Canal/Ligne, 1 Crossfader)
Connecteurs	(2) Sorties XLR (Main) (2) Sorties TRS 1/4" (6.35mm) (Booth) (4) Paires d'entrées stéréo RCA (Deck 1-2) (2) Entrées XLR / 1/4" (6.35mm) TRS (Microphone 1-2) (1) Paire d'entrées stéréo RCA (Session) (1) Paire de sorties stéréo RCA (Session) (1) Sortie casque TRS 6.35 mm (1/4") (1) Sortie casque TRS 3.5 mm (1/8") (1) Entrée Footswitch TRS 6.35 mm (1/4") (2) Ports USB de type A (Contrôleurs USB Deck 1-2) (2) Ports USB de type B (1) Entrée de câble d'alimentation CEI
Connexion électrique	CEI Tension: 100-240V, 50/60Hz Consommation: 30W
Dimensions (L x P x H)	285 x 445 x 105mm
Poids	5.6kg